

## OPTIONAL: Konfiguration von eigenen Events

Alle Events und Automatisationen werden unter Tasmota mittels Regeln Konfiguriert, die dazugehörige Dokumentation finden Sie hier: <https://tasmota.github.io/docs/Rules>

Die Konfigurierte Regel lautet wie folgt (<https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors>)

```
SetOption19 0  
SwitchMode1 1  
SwitchTopic 0
```

```
Rule1  
  ON Switch1#state=0 DO publish stat/%topic%/Motion 0 ENDON  
  ON Switch1#state=1 DO publish stat/%topic%/Motion 1 ENDON
```

```
Rule1 1
```

## OPTIONAL: Eigene Software

Sollten Sie vor haben das Gerät mit ihrer eigenen Software mittels Arduino-Framework frei zu programmieren, können wir ihnen unser Framework

<https://github.com/calkoe/arduinoOS> empfehlen.

Der PIR ist mit GPIO14 verbunden, die Integrierte LED mit GPIO15 und der Buzzer mit GPIO5